

## AMPLIFICATORI DA PALO AM 311 L / AM 312 L / AM 381 L / AM 382 L

Ottimo rapporto guadagno / livello di uscita

Bassa figura di rumore

Ampio margine di alimentazione

Scatola in plastica ABS, IP 23, con coperchio autoportante e chiusura per cavi coassiali

ARTICOLO		AM 311 L	AM312 L		AM 381 L	AM 382 L	
Codice		051009	051010		0510015	081011	
Ingressi		UHF	UHF1	UHF 2	UHF	VHF	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	470-790	470-790	470-790	470-790	47-230	470-790
Guadagno	dB	31	26	26	38	28	38
Regolazione	dB	15	15	15	15	15	15
Livello di uscita (DIN 45004B)	dBμV	108	108		114	114	
Figura di rumore	dB	<2	<2	<2	<2	<3	<2
Tensione di alimentazione	Vdc	24	24		24	24	
Passaggio DC		-	-	-	-	-	-
Consumo amperaggio	mA	≤ 70	≤ 75		≤ 85	≤ 85	
Seconda uscita / test	dB	-	-		-20	-20	



AM 311 L

## ALIMENTATORI SWITCHING FA 24 S / FA 24 MINI

ARTICOLO		FA 24 S	FA 24 MINI
Codice		052003	052006
Uscite	N.	2	1
Intervallo frequenze	MHz	47-862	47-1000
Perdita di inserzione	dB	<4	<2
Tensione di uscita	Vdc	24	24
Massimo amperaggio di uscita	mA	150	150
Tensione di rete	Vac	100 / 240	100/240
Tipo di connettori	-	F	F
Dimensioni	mm	86 x 65 x 23	47 x 71 x 23

FA 24 S



FA 24 MINI

