



EKSELANS BY ITS

AMPLIFICATORE PROGRAMMABILE AP 8

Programmazione completamente automatica premendo un tasto
 Selezione intelligente della configurazione più adatta per ogni impianto
 8 filtri UHF programmabili
 Fino a 7 canali per filtro (56 MHz)
 Opzione di cancellazione banda LTE

ARTICOLO	AP EASY			
Codice	071007			
Ingressi		BI/FM	BIII/ DAB	UHF
Frequenze	MHz	47- 108	174- 230	470-790* / 862
Perdite di ritorno	dB	>10	>10	>10
Guadagno	dB	27	25	50/35*
Regolazione	dB	20	20	20
Livello massimo di ingresso	dB	90	80	45/95
Livello d'uscita DIN 45004B	dBμV	114	114	116
Figura di rumore	dB	9	4	7
Selettività (+ / -16 MHz)	dB	-	-	>16
Alimentazione	Vac	230 +/-10%		
	Vdc	12/400 mA		



IN DOTAZIONE

*790 MHz con LTE ON

Programmatore PR AP

Permette di modificare i valori automaticamente selezionati dall'amplificatore

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
072002	PR AP	Programmatore AP Easy

