

## AMPLIFICADOR PROGRAMÁVEL AP 8

Programação totalmente automática simplesmente ao pressionar un botão  
Configuração inteligente que melhor se adequam a cada instalação  
8 filtros de UHF programáveis  
Até 7 canais por filtro (56 MHz)  
Opção para cancelar banda LTE

REFERÊNCIA	AP EASY			
Código	071007			
Entradas		BI/FM	BIII/ DAB	UHF
Frequências	<b>MHz</b>	47- 108	174- 230	470-790* / 862
Perdas de retorno	<b>dB</b>	>10	>10	>10
Ganho	<b>dB</b>	27	25	50/35*
Regulação	<b>dB</b>	20	20	20
Nível máximo de entrada	<b>dB</b>	90	80	45/95
Nível de saída DIN 45004B	<b>dBµV</b>	114	114	116
Figura de ruído	<b>dB</b>	9	4	7
Selectividade (+ / -16 MHz)	<b>dB</b>	-	-	>16
Alimentação	<b>Vac</b>	230 +/-10%		
	<b>Vdc</b>	12/400 mA		



INCLUÍDA

\*790 MHz com LTE ON

### Programador PR AP

Permite modificar os parâmetros seleccionados automaticamente pelo amplificador

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
072002	PR AP	Programador AP Easy

