

## MODULES MODULATEURS MULTI-ENTRÉE QUAD / OCTO VERS DVB-T / DVB-C CM 4AV-TC / CM 4HD-TC / CM 8HD-TC

- 4/8 entrées indépendantes
- Ajustement des paramètres de codage
- Remultiplexation souple de services vers les canaux de sorties
- SID remapping et modification des tables NIT
- Insertion LCN / LCN HD
- Niveau de sortie élevé Sortie QAM/COFDM programmable
- Qualité du Signal de sortie excellent, avec un MER élevé
- Programmation avec logiciel PC « CM Management »
- Clonage programmation et rapport de configuration
- Télécommande intégrée dans la source FA 524 à l'aide de CM KEY



CM 4AV-TC



CM 4HD-TC



CM 8HD-TC

Référence		CM 4AV-TC	CM 4HD-TC	CM 8HD-TC
Code		082003	082004	082035
Entrée				
Nombre d'entrées		4 (A1, B1, A2, B2)	4 (A, B, C, D)	8 (A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2)
A/V				
Vidéo		CVBS	-	-
Niveau d'entrée	Vpp	0,7 - 1,4	-	-
Impédance	$\Omega$	75	-	-
Compression vidéo		MPEG2	-	-
Bitrate de video	Mbps	4 - 12	-	-
Compression audio		MPEG1 Layer 2	-	-
Bitrate de audio	Kbps	128 - 384	-	-
HDMI				
Vidéo / Bitrate	- / Mbps	-	H.264 / 5 - 15	
Audio / Bitrate	- / Kbps	-	AAC-LC, MPEG1-L2 / 128 - 384	
Résolution maximale		-	1080p	
Sortie				
Nombre de sorties			1	
Pertes MIX	dB		<1,5	
Fréquences de sortie	MHz		170 - 862	
Niveau de sortie maximum	dB $\mu$ V		95	
Réglage sortie	dB		20	
Modulation DVB-T				
Nombre de canaux		1	2	4
Fréquence de sortie	MHz	170 - 862		
Constellation - Mode		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K		
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8		
Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32		
MER	dB	>35		
Modulation DVB-C				
Nombre de canaux		2	2	4
Fréquence de sortie	MHz	50 - 862		
Constellation		16, 32, 64, 128, 256QAM		
Taux de symbole	Mbps	4 ... 6,96		
MER	dB	>40		
GÉNÉRAL				
Programmation locale		Cable USB / RJ45 (LAN)		
Programmation à distance		RJ45 (Ethernet) (CM Key)		
Alimentation	Vdc	5		
Consommation	mA	2060	3000	5400
Température de fonctionnement	°C	0 - 40		