

FILTRI LTE

FE 690 · FE 686

Lte2

- ✓ Basse perdite nella banda passante
- ✓ Elevata separazione della banda LTE
- ✓ Ingresso/uscita reversibile



FE 690 · FE 686

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		FE 690	FE 686
Codice		031028	031026
Banda passante	MHz	5 - 694	5 - 686
Perdite di bypass	dB 5-678 MHz	<0,8	<1
	dB 686 MHz	<1	<3,5
	dB 690 MHz	<3,5	<12
	dB 694 MHz	<12	>25
	dB 698 MHz	>25	>25
Banda di blocco	MHz	698-862	694-862
Passaggio corrente	mA	300 mA	300 mA