

# FILTRES LTE

FI 686 · FI 680

Lte2

- ✓ Filtre Saw (FI 686)
- ✓ Faible affaiblissement dans la bande passante
- ✓ Grand rejet dans les groupes Lte2 et Lte1
- ✓ Entrée / sortie réversible
- ✓ Boîte cylindrique pour mieux connexion



FI 686



FI 680

## TABLE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE		FI 686	FI 680
Code		031027	031029
Bande passante	MHz	5 - 694	5 - 694
Technologie		SAW	-
Affaiblissement de passage	dB 5-678 MHz dB 686 MHz dB 694 MHz dB 703 MHz	<3 <5 >8 >25	<2 <5,9 >9 >25
Bande réjectée	MHz	695-862	695-862
Connecteurs		1x F Femelle 1x F Mâle	1x F Femelle 1x F Mâle
Passage de courant	mA	100	100
Utilisation typique		Intérieur	Intérieur