

AMPLIFICATORE DA PALO + KIT ALIMENTATORE

KIT AM 311

AM 311 L2
+ FA 24 S

AM 311

- ✓ Eccellente rapporto guadagno/livello di uscita
- ✓ Basso fattore di rumore
- ✓ Custodia in plastica ABS, IP 23, con coperchio autoportante e chiusura per cavi coassiali
- ✓ Amplificatore orientabile per una facile connessione.
- ✓ Passaggio di corrente CC all'ingresso UHF

FA 24 S

- ✓ Ultra compatte
- ✓ Ad alte prestazioni
- ✓ Indicatore LED
- ✓ Discreta per uso domestico

Ek EKSELANS BY ITS



AM 311 L2



FA 24 S



KIT AMPLIFICAZIONE DA PALO IN
SCATOLA SINGOLA



TABELLA TECNICA

ARTICOLO		KIT AM 311
Codice		051038

ARTICOLO		AM 311 L2
Codice		051024
Ingressi		UHF
Intervallo di frequenze	MHz	470-694
Guadagno	dB	35
Regolazione	dB	15
Livello di uscita (DIN 45004B)	dB μ V	110
Figura di rumore	dB	<2
Tensione di alimentazione	Vdc	24
DC Pass		\checkmark
Consumo amperaggio	mA	≤ 70
Seconda uscita/test	dB	-

ARTICOLO		FA 24 S
Codice		052003
Uscite	N°	2
Frequenze	MHz	47-862
Attenuazione di passaggio	dB	<4
Tensione d'uscita	Vdc	24
Corrente maxima	mA	150
Alimentazione	Vac	100/240
Dimensioni	mm	86 x 65 x 23