

Ek**EKSELANS BY ITS**

KIT AMPLIFICADOR DE MÁSTIL + FUENTE DE ALIMENTACIÓN

KIT AM 313

+ AM 313 easy mÁgnek
+ FA QC 12

AM 313 easy mÁgnek

- ✓ Gran facilidad de instalación gracias al sistema de fijación magnético incorporado
- ✓ Montaje con una sola mano
- ✓ Compatible con cualquier soporte o mástil de mercado
- ✓ Fácil, cómodo y más seguro para trabajar en altura
- ✓ Sistema easy mÁgnek patentado y exclusivo EK
- ✓ Excelente relación ganancia/nivel de salida
- ✓ Bajo factor de ruido
- ✓ Caja de plástico ABS con ancho optimizado con tapa autosoportada y cierre para cables.
- ✓ Amplificador basculante para facilidad de conexionado

FA QC 12

- ✓ Fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento
- ✓ Tamaño ultra compacto
- ✓ Instalación en cajas de registro de 80 x 80mm
- ✓ Gran facilidad de montaje en apenas unos segundos
- ✓ Conexión rápida QuiCoax sin necesidad de conectores
- ✓ Caja de zamak QuiCoax de alto blindaje
- ✓ LED indicador de funcionamiento
- ✓ **Sistema QuiCoax de última generación para una conexión aún más fácil**



AM 313 easy mÁgnek

5G
FILTER



FA QC 12



KIT DE AMPLIFICACIÓN DE MÁSTIL EN CAJA ÚNICA



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		KIT AM 313
Código		051037

REFERENCIA		AM 313 easy magnek		
Código		051019		
Entradas		VHF	UHF	SAT
Rango de frecuencias	MHz	47-230	470-694	950-2350
Ganancia	dB	20	31	-2
Regulación	dB	18	18	-
Nivel de salida (DIN 45004B)	dB μ V	112		
Figura de ruido	dB	<3,5		
Tensión de alimentación	Vdc	12-24		
Paso de corriente		-	-	\sqrt
Consumo de corriente	mA	≤ 90		

REFERENCIA		FA QC 12
Código		053001
Salidas	Nº	1
Frecuencias	MHz	47 - 2150
Pérdidas de paso	dB	<2
Tensión de salida	Vdc	12 / 13-18
Corriente máxima	mA	300
Alimentación	Vac	100/240
Dimensiones	mm	62 x 60 x 22