

AMPLIFICATORE DA PALO + KIT ALIMENTATORE

KIT AM 313

+ AM 313 easy mAgnek
+ FA QC 12

AM 313 easy mAgnek

- ✓ Grande facilità di installazione grazie al sistema di fissaggio magnetico incorporato
- ✓ Montaggio con una sola mano
- ✓ Compatibile con qualsiasi supporto o palo sul mercato
- ✓ Facile, comodo e sicuro per lavorare in quota
- ✓ Sistema brevettato ed esclusivo EK
- ✓ Eccellente rapporto guadagno/livello di uscita
- ✓ Basso rumore
- ✓ Ampio margine di tensione di alimentazione
- ✓ Valigetta in plastica ABS, IP 23, con coperchio autoportante e chiusura per cavi coassiali
- ✓ Amplificatore girevole per una facile connessione

FA QC 12

- ✓ Alimentatore switching ad elevate prestazioni
- ✓ Dimensioni ultra compatte
- ✓ Installazione in scatole di derivazione 80 x 80 mm
- ✓ Grande facilità di montaggio in appena pochi secondi
- ✓ Connessione rapida QuiCoax senza necessità di connettori ne utensili.
- ✓ Scatola in zama QuiCoax altamente schermata.
- ✓ Indicatore di funzionamento a LED
- ✓ **Sistema QuiCoax di ultima generazione per una connessione ancora più semplice**

Ek

EKSELANS BY ITS



AM 313 easy mAgnek

5G
FILTER



FA QC 12



KIT AMPLIFICAZIONE DA PALO IN
SCATOLA SINGOLA



TABELLA TECNICA

RIFERIMENTO		KIT AM 313
Codice		051037

RIFERIMENTO		AM 313 easy magnek		
Codice		051019		
Ingressi		VHF	UHF	SAT
Gamma di frequenza	MHz	47-230	470-694	950-2350
Guadagno	dB	20	31	-2
Regolazione	dB	18	18	-
Livello di uscita (DIN 45004B)	dB μ V	112		
Figura di rumore	dB	<3,5		
Tensione di alimentazione	Vdc	12-24		
Consumo energetico		-	-	\sqrt
Power consumption	mA	\leq 90		

RIFERIMENTO		FA QC 12
Codice		053001
Ingressi	N°	1
Frequenze	MHz	47 - 2150
Perdite di passaggio	dB	<2
Tensione di ingresso	Vdc	12 / 13-18
Corrente massimo	mA	300
Alimentazione	Vac	100/240
Dimensioni	mm	62 x 60 x 22