

MICRO CENTRALINI AMPLIFICATORI DI MEDIA POTENZA MCA 402 L

Idoneo per amplificare il segnale terrestre in condomini di piccola e medie dimensioni.

Dimensioni ultra-compatte

Controllo indipendente di guadagno per ogni ingresso

Tealimentazione per preamplificatore

Alimentatori ad alta efficienza

ARTICOLO	MCA 402 L		
Codice	061006		
Ingressi	VHF	UHF	
Intervallo di frequenze	MHz	47 - 230	470 - 790
Guadagno	dB	32	40
Regolazione	dB	17	16
Livello di uscita (DIN 45004B)	dB μ V	117	114
Perdite di ritorno	dB	>15	
Figura di rumore	dB	<4	
Tensione di alimentazione		230 \pm 10%	
Passaggio di corrente 12V commutabile	mA	-	100
Consumo	W	2,2	



MCA 402 L



INTERIORI MCA 402 L

PREAMPLIFICATORE AL 23

ARTICOLO	AL 23	
Codice	101002	
Intervallo di frequenze	MHz	47-790
Guadagno	dB	23
Livello di uscita (DIN 45004B)	dB μ V	110
Perdite di ritorno	dB	>11
Figura di rumore	dB	<3,5
Tensione di alimentazione	Vdc	12 - 24
Passaggio DC	-	No
Consumo amperaggio	mA	50 (max)



AL 23

*Alimentazione attraverso connettore di uscita