

# AMPLIFICATEUR DE LIGNE

## MCAL 381 LR



- ✓ Voie de retour passive
- ✓ Blindage de classe A
- ✓ Boîte Zamak et dissipateur thermique
- ✓ Témoin de fonctionnement par LED
- ✓ Compatible avec la solution de distribution Internet par le câble coaxial Système Ekoax



MCAL 381 LR



POSITION OUVERTE

## DONNEES TECHNIQUES

MODELE		MCAL 381 LR
Référence		061007
Nb d'entrée	N°	1
Fréquences	MHz	5-65 / 87-1000
Gain	dB	-2 / 26-32
Atténuation	dB	20
Niveau de sortie DIN 45004B	dBμV	114
Pertes de retour	dB	>10
Facteur de bruit	dB	<4
Tension d'alimentation	Vac	230 +/-10%
Consommation	W	2,5