

COUPLEUR ICT

MI 3 ICT

- ✓ Faible affaiblissement de passage
- ✓ Entrées SAT avec passage cc



MI 3 ICT

DONNEES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE		MI 3 ICT		
		TER	SAT1	SAT 2
Entrées		TER	SAT1	SAT 2
Bande passante	MHz	5-862	950-2400	950-2400
Affaiblissement de passage	dB	4	2	2
Réjection	dB	30	25	25
Passage de courant	mA	-	500	500
Sorties	N°	2= TER + SAT 1 / TER + SAT 2		