



EKSELANS BY ITS

PAU'S CON CONECTOR F PAU 4 / PAU 6 / PAU 8



REFERENCIA		PAU 4	PAU 6	PAU 8
Código		143001	143003	143002
Banda de paso	MHz	5-2400	5-2400	5-2400
Salidas	N°	4	6	8
Pérdidas de paso	dB 860 MHz db 2300 MHz	8,1 10	11 14,5	12 15,5
Desacoplo entre salidas	dB	>20	>20	>20
Pérdidas de retorno	dB	>10	>10	>10
Paso de corriente	mA	0,8	0,8	0,8

Montaje conector F Assemblage de connecteur F Montaggio connettore F Montagem de conector F F connector assembly



