

REFERENCIA		PAU 4	PAU 8
Código		143001	143002
Banda de paso	MHz	5-2400	5-2400
Salidas	Nº	4	8
Pérdidas de paso	dB 860 MHz dB 2300 MHz	8,1 10	12 15,5
Desacoplo entre salidas	dB	>20	>20
Pérdidas de retorno	dB	>10	>10
Paso de corriente	mA	0,8	0,8

Montaje conector F Assemblage de connecteur F Montaggio connettore F Montagem de conector F F connector assembly

