



EKSELANS BY ITS

CENTRAL DE POTENCIA COMPACTA **AC 122 R**  
AMPLIFICATEUR LARGE BANDE COMPACTE DE HAUTE PUISSANCE **AC 122 R**  
CENTRALE LARGA BANDA COMPATTA DI POTENZA **AC 122 R**  
AMPLIFICADOR MULTIBANDA COMPACTO ALTA POTÊNCIA **AC 122 R**  
HIGH-POWER COMPACT BROADBAND AMPLIFIER **AC 122 R**



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		AC 122 R
Código	Code	Codice	Código	Code		102004
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs	N°	1
Frecuencia directa	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	MHz	85-1000
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	dB	33
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	dB	20
Equalizador	Egalisation	Tilt	Equalização	Tilt	dB	20
Nivel de salida (EN 50083 - 5) Nivel de salida CTB/CSO@60dB (EN50082-3)	Niveau de sortie (EN 50083 - 5) Niveau de sortie CTB/CSO@60dB (EN50082-3)	Livello d'uscita (EN 50083 - 5) Livello d'uscita CTB/CSO@60dB (EN50082-3)	Nível de saída (EN 50083 - 5) Nível de saída CTB/CSO@60dB (EN50082-3)	Ouput level (EN 50083 - 5) Ouput level CTB/CSO@60dB (EN50082-3)	dBµV	122 105
Perdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB	>14
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	dB	<5,5
Canal de retorno	Canal voie de retour	Canal ritorno	Canal retorno	Return path	MHz	5-65
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	dB	≤2
Salidas	Sorties	Uscite	Saídas	Outputs	N°	1
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	Vac/Hz	187-250/50-60
Consumo de corriente	Consommation	Consumo di corrente	Consumo de corrente	Current consumption	W	<5,5

1.




- Fijar el amplificador a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados y realizar las conexiones
- Fixer le boîtier au mur. Se servir de la cheville et la vis fournies. Faire les connexions*
- Fissare l'amplificatore al muro con i tasselli e le viti fornite in dotazione. Effettuare i collegamenti
- Fixar o amplificador para a parede usando as buchas e parafusos fornecidos. Fazer as conexões*
- Fix the amplifier to the wall using the plugs and screws supplied. Make the connections

2.



- Conectar el amplificador a la corriente. El led deberá encenderse
- Raccordez l'amplificateur au courant électrique. La LED doit s'allumer*
- Collegare l'amplificatore alla corrente. Il LED si dovrà illuminare
- Ligue o amplificador para o fornecimento de energia. O LED deve acender*
- Connect the amplifier to the mains. The LED should light on

3.



- Conectar a la salida de la central un medidor de nivel y regular la ganancia y pendiente necesaria
- Brancher à la sortie de la centrale un mesureur de niveau et régler le gain et compensation nécessaire*
- Collegare all'uscita dell'amplificatore, un misuratore di segnale e regolare il guadagno e l'equalizzazione necessaria
- Conecte-se à saída do amplificador um medidor de nível e ajuste o ganho e tilt necessário*
- Connect a signal meter to the output and adjust the gain and tilt.