

AMPLIFICADORES DE MASTRO

AM 311 L2 · AM 381 L2

Ltè2

- ✓ Excelente relação ganho/nível de saída
- ✓ Baixo factor de ruído
- ✓ Caixa de plástico ABS, IP 23, com tampa auto sustentável e fecho para cabos coaxiais
- ✓ Amplificador basculante para facilidade de conexão
- ✓ Passagem de corrente DC na entrada UHF

Ek

EKSELANS BY ITS



AM 311 L2



AM 381 L2

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		AM 311L2	AM 381L2
Código		051024	051026
Entradas		UHF	UHF
Margem de frequências	MHz	470-694	470-694
Ganho	dB	35	40
Regulação	dB	15	15
Nível de saída (DIN 45004B)	dBμV	110	114
Figura de ruído	dB	<2	<2
Tensão de alimentação	Vdc	24	24
Passo de corrente		✓	✓
Consumo de corrente	mA	≤ 70	≤ 85
Segunda saída / teste	dB	-	-20