

AMPLIFICATEURS DE MÂT AM 311 L / AM 312 L / AM 381 L / AM 382 L

Excellente relation gain / niveau de sortie

Faible niveau de bruit.

Boîte en plastique ABS, IP 23, avec couvercle autoportante et fermeture protégée pour les câbles coaxiaux

Amplificateur basculant pour faciliter la connexion.

RÉFÉRENCE		AM 311L	AM312 L		AM 381L	AM 382L	
Code		051009	051010		0510015	081011	
Entrées		UHF	UHF1	UHF 2	UHF	VHF	UHF
Plage de Fréquences	MHz	470-790	470-790	470-790	470-790	47-230	470-790
Gain	dB	31	26	26	38	28	38
Réglage	dB	15	15	15	15	15	15
Niveau de sortie (DIN 45004B)	dBμV	108	108		114	114	
Facteur de Bruit	dB	<2	<2	<2	<2	<3	<2
Tension d'alimentation	Vdc	24	24		24	24	
Passage de courant		-	-	-	-	-	-
Consommation de courant	mA	≤ 70	≤ 75		≤ 85	≤ 85	
Deuxième sortie / test	dB	-	-		-20	-20	



AM 311 L

ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE FA 24 S / FA 24 MINI

RÉFÉRENCE		FA 24 S	FA 24 MINI
Code		052003	052006
Sorties	N.	2	1
Plage de Fréquences	MHz	47-862	47-1000
Pertes d'insertion	dB	<4	<2
Tension de sortie	Vdc	24	24
Courant de sortie maximal	mA	150	150
Alimentation principale	Vac	100 / 240	100/240
Type de connecteurs	-	F	F
Dimensions	mm	86 x 65 x 23	47 x 71 x 23

FA 24 S



FA 24 MINI

