

AM 312 L2 · 051025



Amplificador de mástil 3 entradas

DESCRIPCIÓN

Amplificador de mástil 3 entradas: VHF (47-240 MHz) (-1dB) / 2xUHF(470-694MHz). G: 32dB. Nivel de salida (DIN 45004B): 110dBμV. Alimentación: 24Vdc. Con paso de corriente DC en entradas UHF. Filtro 5G alto rechazo



PUNTOS FUERTES

- Excelente relación ganancia/nivel de salida
- Filtrado 5G de alto rechazo
- Paso de corriente DC en ambas entradas UHF
- Diseño compacto para una instalación rápida y sencilla
- Led indicador de alimentación



CARACTERÍSTICAS

Referencia		AM 312 L2		
Código		051025		
Entradas		VHF	UHF1	UHF2
Rango de frecuencias	MHz	47-240	470-694	470-694
Ganancia	dB	-1	32	32
Regulación	dB	-	15	15
Nivel de salida (DIN45004B)	dBuV	-	110	
Figura de ruido	dB	-	<6	
Tensión de Alimentación	Vdc	24		
Consumo	mA	40		
Paso de corriente conmutable 0/24Vdc		-	√	√