

AM 312 L2 · 051025

Amplificateur de mât



DESCRIPTION

Amplificateur de mât à 3 entrées : VHF (47-240 MHz) (-1 dB) / 2xUHF (470-694 MHz). Gain : 32 dB. Niveau de sortie (DIN 45004B) : 110 dBμV. Alimentation : 24 Vcc. Passage du courant continu sur les entrées UHF. Filtre à haute réjection 5G



POINTS FORTS

- Excellent rapport gain/niveau de sortie
- Filtre 5G à haut pouvoir de réjection
- Transmission du courant continu sur les deux entrées UHF
- Conception compacte pour une installation rapide et facile
- Voyant LED d'alimentation



CARACTÉRISTIQUES

Référence		AM 312 L2		
Code		051025		
Données d'entrée		VHF	UHF1	UHF2
Gamme de fréquences	MHz	47-240	470-694	470-694
Gain	dB	-1	32	32
Règlement	dB	-	15	15
Niveau de sortie (DIN 45004B)	dBuV	-	110	
Facteur de bruit	dB	-	<6	
Tension d'alimentation	Vcc	24		
Consommation	mA	40		
Connecteur d'alimentation commutable 0/24 Vcc		-	✓	✓