

AM 313 EASY MAGNEK · 051019

Amplificador de mástil 4 entradas

EASYMAGNEK

5G
FILTER

DESCRIPCIÓN

Amplificador de mástil 4 entradas: VHF (47-240MHz) / 2xUHF (470-694MHz) / SAT (950-2150MHz). G: -1dB (VHF) / 2x36dB (UHF) / -1dB (SAT). Nivel de salida (DIN 45004B): 114dBμV. Alimentación: 12-24Vdc. Paso de corriente DC conmutable en entradas UHF y paso DC en entrada SAT. Filtro 5G alto rechazo



PUNTOS FUERTES

- Nueva versión 2026*
- Sistema Easy Magnek patentado y exclusivo EK
- Fácil, cómodo y más seguro para trabajar en altura gracias al sistema de fijación magnético incorporado
- Montaje con una sola mano
- Compatible con cualquier soporte o mástil del mercado
- Excelente relación ganancia/nivel de salida
- Bajo factor de ruido
- Caja de plástico ABS con ancho optimizado con tapa autosoportada y cierre para cables.
- Amplificador basculante para facilidad de conexionado
- Interruptores DC PASS independientes para UHF1 y UHF2, más paso DC continuo en la entrada SAT.
- Amplio rango de funcionamiento de 12 a 24 Vdc.

EK SELANS
/ ADALTRA

*Actualización de diseño y hardware. Las prestaciones y funciones principales se mantienen equivalentes, con ligeras variaciones en los parámetros eléctricos. Consulte la tabla técnica.

Actualizado el: 10 septiembre 2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA		AM 313 EASY MAGNEK			
Código		051019			
Entradas		VHF	UHF1	UHF2	SAT
Rango de frecuencias	MHz	47-240	470-694	470-694	950-2150
Ganancia	dB	-1	36	36	-1
Regulación	dB	-	15	15	-
Nivel de salida (DIN45004B)	dBuV	-	114		-
Figura de ruido	dB	-	<6		-
Tensión de Alimentación	Vdc	12-24			
Consumo	mA	80-45			
Paso de corriente conmutable 0/ Vdc		-	✓	✓	-
Paso de corriente continuo		-	-	-	✓