

AM 322 EASY MAGNEK · 051017

Amplificador de mástil 3 entradas

EASYMAGNEK

5G
FILTER

DESCRIPCIÓN

Amplificador de mástil 3 entradas: VHF (47-240MHz) / 2xUHF (470-694MHz). G: 20dB (VHF) / 2x36dB (UHF). Nivel de salida (DIN 45004B): 114dBμV. Alimentación: 12-24Vdc. Paso DC conmutable en entradas UHF1 y UHF2. Salida de TEST (-10dB). Filtro 5G alto rechazo



PUNTOS FUERTES

- Nueva versión 2026*
- Sistema Easy Magnek patentado y exclusivo EK
- Fácil, cómodo y más seguro para trabajar en altura gracias al sistema de fijación magnético incorporado
- Montaje con una sola mano
- Compatible con cualquier soporte o mástil del mercado
- Excelente relación ganancia/nivel de salida
- Bajo factor de ruido
- Caja de plástico ABS con ancho optimizado con tapa autosoportada y cierre para cables.
- Amplificador basculante para facilidad de conexionado
- Interruptores DC PASS independientes para entradas UHF1 y UHF2
- Salida de TEST (-10dB) usable como segunda salida
- Filtrado 5G de alto rechazo
- Amplio rango de funcionamiento de 12 a 24 Vdc.
- Led indicador de alimentación

EK SELANS
/ ADALTRA

*Actualización de diseño y hardware. Las prestaciones y funciones principales se mantienen equivalentes, con ligeras variaciones en los parámetros eléctricos. Consulte la tabla técnica.

Actualizado el: 16 septiembre 2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA		AM 322 EASY MAGNEK		
Codigo		051017		
Entradas		VHF	UHF1	UHF2
Rango de frecuencias	MHz	47-240	470-694	470-694
Ganancia	dB	20	36	36
Regulación	dB	15	15	15
Nivel de salida (DIN45004B)	dBuV	114		
Figura de ruido	dB	<3	<6	
Tensión de Alimentación	Vdc	12-24		
Consumo	mA	80		
Paso de corriente Conmutable		-	✓	✓
Segunda salida TEST	dB	-10		