

AM 353 · 051043



Amplificatore da palo con 3 ingressi

DESCRIZIONE

Amplificatore da palo con 3 ingressi: VHF (47-240 MHz) (-1 dB) / 2xUHF (470-694 MHz). G: 32 dB. Livello di uscita (DIN 45004B): 110 dBμV. Alimentazione: 12 Vdc. Con passaggio di corrente DC sugli ingressi UHF. Filtro 5G ad alto reiezione



PUNTI DI FORZA

- Ottimo rapporto tra guadagno e livello di uscita
- Filtro 5G ad alta fattore di reiezione
- Passaggio di corrente in DC su entrambi gli ingressi UHF
- Design compatto per un'installazione rapida e semplice



CARATTERISTICHE

ARTICOLO		AM 353		
Codice		051043		
Ingressi		VHF	UHF1	UHF2
Gamma di frequenza	MHz	47-240	470-694	470-694
Guadagno	dB	-1	32	32
Regolazione	dB	-	15	15
Livello di uscita o (DIN 45004B)	dBuV	-	110	
Figura di rumore	dB	-	<6	
Tensione di alimentazione	Vdc	12		
Assorbimento di corrente	mA	40		
Passo di corrente commutabile 0/12 Vdc		-	✓	✓