

AM 361 EASY MAGNEK · 051030

Amplificador de mástil 1 entrada

EASYMAGNEK

5G
FILTER

DESCRIPCIÓN

Amplificador de mástil 1 entrada: UHF (470-694MHz). G: 40dB.
Nivel de salida (DIN 45004B): 114dBμV. Alimentación: 12-24Vdc.
Paso de corriente DC conmutable en entrada UHF. Salida de TEST (-10dB). Filtro 5G alto rechazo.



PUNTOS FUERTES

- Nueva versión 2026*
- Sistema Easy Magnek patentado y exclusivo EK
- Fácil, cómodo y más seguro para trabajar en altura gracias al sistema de fijación magnético incorporado
- Montaje con una sola mano
- Compatible con cualquier soporte o mástil del mercado
- Excelente relación ganancia/nivel de salida
- Bajo factor de ruido
- Caja de plástico ABS con ancho optimizado con tapa autosoportada y cierre para cables.
- Amplificador basculante para facilidad de conexionado
- Interruptor DC PASS para entrada UHF
- Salida de TEST (-10dB) usable como segunda salida
- Filtrado 5G de alto rechazo
- Amplio rango de funcionamiento de 12 a 24 Vdc.
- Led indicador de alimentación

Ek SELANS
/ ADALTRA

*Actualización de diseño y hardware. Las prestaciones y funciones principales se mantienen equivalentes, con ligeras variaciones en los parámetros eléctricos. Consulte la tabla técnica.

Actualizado el: 16 septiembre 2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA		AM 361 EASY MAGNEK
Código		051030
Entradas		UHF
Rango de frecuencias	MHz	470-694
Ganancia	dB	40
Regulación	dB	15
Nivel de salida (DIN45004B)	dBuV	114
Figura de ruido	dB	<3
Tensión de Alimentación	Vdc	12-24
Consumo	mA	85-50
Paso de corriente conmutable		√
Segunda salida / TEST	dB	-10