

MÓDULOS TRANSMODULACIÓN CM. ENTRADA SATÉLITE MULTISTREAM - SALIDA DVB-T / DVB-C PROGRAMABLE CM 4SM-TC



Módulo QUAD entrada satélite (DVB-S/S2/S2X). Soporta multistream
4x Frecuencias (Transponders) de entrada
Control independiente de cada tuner 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D)
Remultiplexación flexible de servicios en cualquier canal de salida
Edición tablas NIT, SID remapping y paso o supresión de mensajes EMM y tablas CAT
Salida QAM/COFDM programable
Salida de hasta 4 canales COFDM / 4 canales QAM
Alto nivel de salida
Excelente calidad de la señal de salida con un MER alto
Inserción LCN / LCN HD
Programación a través de SW PC ("CM Management")
Clonación de configuraciones y generación de informes
Gestión presencial (FA 524 / CM PR) ó remota (FA 524)

Referencia		CM 4SM-TC
Código		082029
ENTRADA		
Número de tuners		4 (A, B, C, D)
Conectores de entrada y LOOP		4 / 0
Frecuencia de entrada	MHz	950 - 2150
Nivel de entrada	dBμV	40 - 79
Ancho de banda de canal	MHz	36
Velocidad de símbolo	MSps	1 - 45
Tipo de modulación		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Telealimentación	V / KHz	13/18 - 0/22
DiSEqC		A / B / C / D
SALIDA		
Número de salidas		1
Puerto de mezcla	dB	<1,5
Frecuencias de salida	MHz	170 - 862
Nivel máximo de salida	dBμV	95
Regulación de salida	dB	20
Modulación DVB-T		
Número de canales		4
Frecuencia de salida	MHz	170 - 862
Constelación - Modo		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35
Modulación DVB-C		
Número de canales		4
Frecuencia de salida	MHz	50 - 862
Constelación		16, 32, 64, 128, 256QAM
Velocidad de símbolo	Mbps	4 ... 6,96
MER	dB	>40
GENERAL		
Programación local		Por cable USB / RJ45 (LAN)
Programación remota		Por RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentación	Vdc	5
Consumo (Sin LNB)	mA	2000
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40



CM 4SM-TC