

CM COMPACT 8S2 · 085013



## Transmodulador twin 2 entradas - 8 sintonizadores DVB S/S2/S2X multistream.

### DESCRIPCIÓN

Transmodulador Twin 2 entradas - 8 sintonizadores DVB S/S2/S2X multistream. 13/18V, 22KHz, DiSEqC, Unicable (SATCR-DCSS). Salida COFDM-QAM. Remultiplexación inteligente de servicios. 2 canales de salida en RF (flexibles). Programación via PC. Fuente de alimentación incluida.



### PUNTOS FUERTES

- Módulos TWIN con 2 entradas de satélite y 8 sintonizadores DVB-S/S2/S2X multistream.
- Control independiente de cada entrada 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D) y
- Unicable (SatCR / dCSS).
- Remultiplexación inteligente de servicios en cualquier canal de salida.
- Edición tablas NIT, SID remapping y paso o supresión de mensajes EMM y tablas CAT.
- 2 canales de salida en RF (flexibles).
- Salida COFDM-QAM programable.
- Alto nivel de salida.
- Excelente calidad de la señal /MER
- Inserción LCN / LCN HD.
- Programación a través de SW PC («CM Management»).
- Fuente de alimentación y cable USB-USB incluidos.



Actualizado el: 16 junio 2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

## CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA		CM COMPACT 8S2
Código		085013
<b>ENTRADA</b>		
Número de tuners		8
Conectores de entrada		2
Frecuencia de entrada	MHz	950 - 2150
Nivel de entrada	dBμV	40 - 79
Ancho de banda de canal	MHz	36
Velocidad de símbolo	MSps	1 - 45
Tipo de modulación		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK (DVB-S/S2/S2X Multistream)
Telealimentación (LNB)	V / KHz	13/18 - 0/22 (350mA máx*.)
DiSEqC		A / B / C / D
Unicable		SatCR /dCSS
<b>SALIDA</b>		
Número de salidas		1
Puerto de mezcla	dB	<1,5
Frecuencias de salida	MHz	170 -230 /470 -862
Nivel máximo de salida	dBμV	95
Regulación de salida	dB	20
<b>MODULACIÓN DVB-T</b>		
Número de canales		2 flexibles
Frecuencia de salida	MHz	170 -230 /470 -862
Constelación - Modo		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>32
<b>MODULACIÓN DVB-C</b>		
Número de canales		2 flexibles
Frecuencia de salida	MHz	50-860
Constelación		16, 32, 64, 128, 256QAM
Velocidad de símbolo	MSps	4 ... 6,96
MER	dB	>35
<b>GENERAL</b>		
Programación local		Por cable USB (incluido)
Alimentación	Vdc	5 (Fuente incluida)
Consumo (Sin LNB)	mA	1000
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40
Medidas (incluye conectores)	mm	160 x 55 x 200