

# TRANSMODULATORI CM

## CM COMPACT 8S4 CM COMPACT 8S8



- √ Moduli OCTO con 4 ingressi SAT e 8 Tuner (DVB-S/S2/S2X). Supporta Multistream
- √ Controllo indipendente di ciascun sintonizzatore
- √ Supporto LNB Unicable: SatCR/dCSS
- √ 13/18V - 22 KHz - DiSEqC (A/B/C/D)
- √ Remultiplexing flessibile dei servizi su qualsiasi canale in uscita
- √ Modifica delle tabelle NIT, rimappatura SID e passaggio o eliminazione di messaggi EMM e delle tabelle CAT
- √ Uscita fino a 4 canali (CM COMPACT 8S4) o 8 canali in 2 gruppi
- √ 4+4 (CM COMPACT 8S8)
- √ Output QAM/COFDM programmabile
- √ Alto livello di uscita
- √ Eccellente qualità del segnale di uscita con un alto SRM
- √ Inserimento LCN / LCN HD
- √ Programmazione tramite SW PC ("CM Gestione")
- √ Alimentatore 5V e cavo USB inclusi.



CM COMPACT 8S4



CM COMPACT 8S8

## TABELLA TECNICA

Articolo		CM COMPACT 8S4	CM COMPACT 8S8
Codice			
ENTRATA			
Numero di tuners		8	8
Connettori di ingresso		4	4
Frequenza di ingresso	MHz	950 - 2150	950 - 2150
Livello di ingresso	dBµV	40 - 79	40 - 79
Larghezza di banda del canale	MHz	36	36
Symbol speed	MSps	1 - 45	1 - 45
Tipo di modulazione		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK	QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Telefeeding	V / KHz	13/18 - 0/22 (350mA max*)	13/18 - 0/22 (700mA max*)
DiSEqC		A / B / C / D	A / B / C / D
Unicable		SatCR / dCSS	SatCR / dCSS
USCITA			
Numero di uscite		1	1
Porta mix	dB	<1,5	<1,5
Frequenze di uscita	MHz	170 - 862	170 - 862
Livello massimo di uscita	dBµV	95	95
Regolazione uscita	dB	20	20
Modulazione DVB-T			
Numero di canali		4 canali adiacenti	8 in due gruppi di 4+4 adiacenti
Frequenza di uscita	MHz	170 - 862	170 - 862
Costellazione - Modalità		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K	QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di protezione		1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
ALTRI	dB	>35	>35
Modulazione DVB-C			
Numero di canali		4 adiacente	8 in due gruppi 4 + 4 adiacenti
Frequenza di uscita	MHz	50 - 862	50 - 862
Costellazione		16, 32, 64, 128, 256QAM	16, 32, 64, 128, 256QAM
Symbol speed	Mbps	4 ... 6,96	4 ... 6,96
MER	dB	>40	>40
GENERALE			
Cavo USB di programmazione locale		Cavo USB (incluso)	Cavo USB (incluso)
Alimentazione	Vdc	5 (sorgente inclusa)	5 (sorgente inclusa)
Consumo (senza LNB)	mA	1800	2300
Temperatura di utilizzo	°C	0 - 40	0 - 40
Misure (connettori inclusi)	mm	160 x 55 x 200	160 x 55 x 200

- Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso

- Il prodotto è conforme ai requisiti che regolano la marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito [www.ek.plus](http://www.ek.plus)

## CM Compact 8S4:

(\* Corrente massima totale con un massimo di 300 mAh per ingresso) p.e.:

1x Quattro (022015) ó

3x Single (0252017 / 022012)

## CM Compact 8S8:

(\* Corrente massima totale con un massimo di 300 mAh per ingresso) p.e.:

2x Quattro (022015) ó

4x Single (0252017 / 022012)