

CM COMPACT PLUS 8S2 · 085014



Transmodulador Twin 2 entradas - 8 sintonizadores DVB S/S2/S2X multistream.

DESCRIPCIÓN

Transmodulador Twin 2 entradas - 8 sintonizadores DVB S/S2/S2X multistream. 13/18V, 22KHz, DiSEqC, Unicable (SATCR-DCSS). Salida COFDM-QAM. Remultiplexación inteligente de servicios. 2 canales de salida en RF (flexibles). Programación via PC. Fuente de alimentación modular con amplificador 114dBμV por canal.



PUNTOS FUERTES

- Módulos TWIN con 2 entradas de satélite y 8 tuners (DVB-S/S2/S2X). Soporta multistream
- Control independiente de cada entrada 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D)
- Soporte LNB Unicable: SatCR / dCSS
- Remultiplexación flexible de servicios en cualquier canal de salida
- Edición tablas NIT, SID remapping y paso o supresión de mensajes EMM y tablas CAT
- 2 canales de salida en RF (flexibles)
- Salida QAM/COFDM programable
- Fuente de alimentación modular que incorpora amplificador de salida con un nivel de hasta 114dBμV por canal
- Excelente calidad de la señal /MER
- Inserción LCN / LCN HD
- Programación a través de SW PC («CM Management»)



Actualizado el: 16 junio 2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA		CM COMPACT PLUS 8S2
Código		085014
ENTRADA		
Número de tuners		8
Conectores de entrada		2
Frecuencia de entrada	MHz	950 - 2150
Nivel de entrada	dBµV	40 - 79
Ancho de banda de canal	MHz	36
Velocidad de símbolo	MSps	1 - 45
Tipo de modulación		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Telealimentación (LNB)	V / KHz	13/18 - 0/22 (350mA máx*.)
DiSEqC		A / B / C / D
Unicable		SatCR / dCSS
SALIDA		
Número de salidas		1
Puerto de mezcla	dB	<1,5
Frecuencias de salida	MHz	170 - 862
Nivel máximo de salida	dBµV	114
Regulación de salida	dB	20
MODULACIÓN DVB-T		
Número de canales		2 flexibles
Frecuencia de salida	MHz	170 - 862
Constelación - Modo		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>32
MODULACIÓN DVB-C		
Número de canales		2 flexibles
Frecuencia de salida	MHz	50-860
Constelación		16, 32, 64, 128, 256QAM
Velocidad de símbolo	MSps	4 ... 6,96
MER	dB	>35
GENERAL		
Programación local		Por cable USB (incluido)
Alimentación	Vdc	5
Consumo (Sin LNB)	mA	1800
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40