



EKSELANS BY ITS

DERIVADORES COM CONECTOR F DF 2XX / DF 4XX / DF 8XX

Blindagem classe A

Passagem DC na linha principal

5-2300 MHz

REFERÊNCIA		DF 212	DF 216	DF 220	DF 224	DF 412	DF 416	DF 420	DF 424	DF 816	DF 820	DF 824
Código		142001	142002	142003	142004	142005	142006	142007	142008	142009	142010	142011
Banda de passagem	MHz	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400
Saídas	Nº	2	2	2	2	4	4	4	4	8	8	8
Atenuação de derivação	dB (+/-1)	12	16	20	24	12	16	20	24	16	20	24
Perdas inserção	dB 860 MHz	<2,2	<1,6	<1,1	<1	<3,2	<1,8	<1,5	<1,3	<3,8	<1,9	<1,4
	dB 2300 MHz	<3,5	<2,6	<2,6	<2,3	<4,5	<3,5	<2,1	<2	<4,9	<3,2	<2,1
Isolamento entre as saídas	dB	>20	>20	>20	>20	>20	>20	>20	>20	>20	>20	>20
Perdas de retorno	dB	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10
Passagem de corrente	mA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500



DF 2XX



DF 4XX



DF 8XX