

FILTRES LTE 5G

FE 690 · FE 686

Lte2

- ✓ Filtre LTE 5G
- ✓ Faibles pertes d'insertion
- ✓ Haute réjection face aux interférences
- ✓ Entrée/sortie réversible
- ✓ Connecteurs F



FE 690 · FE 686

DONNEES TECHNIQUES

Modèles		FE 690	FE 686
Référence		031028	031026
Bande passante	MHz	5 - 694	5 - 686
Pertes d'insertion	dB 5-678 MHz	<math><0,8</math>	<math><1</math>
	dB 686 MHz	<math><1</math>	<math><3,5</math>
	dB 690 MHz	<math><3,5</math>	<math><12</math>
	dB 694 MHz	<math><12</math>	>25
	dB 698 MHz	>25	>25
Filtre LTE (réjection de fréquences)	MHz	698-862	694-862
Passage de courant	mA	300 mA	300 mA