

FILTROS LTE

FE 690 • FE 686

Lte2

- ✓ Baixas perdas na banda passante
- ✓ Alta rejeição na banda LTE
- ✓ Entrada/saída reversível

Ek

EKSELANS BY ITS



FE 690 • FE 686

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		FE 690	FE 686
Código		031028	031026
Banda de passagem	MHz	5 - 694	5 - 686
Perdas de passagem	dB 5-678 MHz	<0,8	<1
	dB 686 MHz	<1	<3,5
	dB 690 MHz	<3,5	<12
	dB 694 MHz	<12	>25
	dB 698 MHz	>25	>25
Banda rejeição	MHz	698-862	694-862
Passagem de corrente	mA	300 mA	300 mA