

FILTROS LTE

FI 686 · FI 680

Lte2

- ✓ Filtro Saw (FI 686)
- ✓ Bajas pérdidas en la banda pasante
- ✓ Gran rechazo en bandas Lte2 y Lte1
- ✓ Entrada /salida reversibles
- ✓ Caja cilíndrica para un mejor conexionado



FI 686



FI 680

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		FI 686	FI 680
Código		031027	031029
Banda de paso	MHz	5 - 694	5 - 694
Tecnología		SAW	-
Pérdidas de paso	dB 5-678 MHz dB 686 MHz dB 694 MHz dB 703 MHz	<3 <5 >8 >25	<2 <5,9 >9 >25
Banda rechazada	MHz	695-862	695-862
Conectores		1x F Hembra 1x F Macho	1x F Hembra 1x F Macho
Paso de corriente	mA	100	100
Uso típico		Interior	Interior