

FILTRI LTE

FI 686 · FI 680

Lte2

- ✓ Filtro Saw (FI 686)
- ✓ Bassa perdita nella banda passante
- ✓ Grande rifiuto nelle bande Lte2 e Lte1
- ✓ Ingresso / uscita reversibile
- ✓ Scatola cilindrica per il meglio connessione

Ek

EKSELANS BY ITS



FI 686



FI 680

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		FI 686	FI 680
Codice		031027	031029
Banda passante	MHz	5 - 694	5 - 694
Tecnologia		SAW	-
Perdite di passaggio	dB 5-678 MHz dB 686 MHz dB 694 MHz dB 703 MHz	<3 <5 >8 >25	<2 <5,9 >9 >25
Attenuazione banda LTE	MHz	695-862	695-862
Connettori		1x F Femmina 1x F Maschio	1 x F Femmina 1 x F Maschio
Passaggio DC	mA	100	100
Uso tipico		Interior	Interior