

# FILTROS LTE

FI 686 · FI 680

Lte2

- ✓ Filtro Saw (FI 686)
- ✓ Baixas perdas inserção na banda de passagem
- ✓ Grande rejeição nas bandas Lte2 e Lte1
- ✓ Entrada / saída reversível
- ✓ Caixa cilíndrica para melhor conectado

Ek

EKSELANS BY ITS



FI 686



FI 680

## TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		FI 686	FI 680
Código		031027	031029
Banda de passagem	MHz	5 - 694	5 - 694
Tecnologia		SAW	-
Perdas inserção	dB 5-678 MHz dB 686 MHz dB 694 MHz dB 703 MHz	<3 <5 >8 >25	<2 <5.9 >9 >25
Banda de rejeição	MHz	695-862	695-862
Conectores		1x F Fêmea 1x F Macho	1x F Fêmea 1x F Macho
Passagem de corrente	mA	100	100