

**Ek**

EKSELANS BY ITS

# KIT PREAMPLIFICATEUR DE MÂT + ALIMENTATION

## KIT AM 311

AM 311 L2  
+ FA 24 S

### AM 311 L2

- ✓ Excellent rapport gain / niveau de sortie
- ✓ Faible facteur de bruit
- ✓ Boîtier en plastique ABS, IP 23, avec son couvercle autoportant et un clapet avec mousse d'étanchéité pour assurer la protection des entrées de câbles coaxiaux
- ✓ Amplificateur sur système pivotant pour une connexion plus facile des fiches F.
- ✓ Passage de courant continu sur l'entrée UHF

### FA 24 S

- ✓ Taille ultra-compacte
- ✓ Haut rendement
- ✓ Indicateur LED
- ✓ Discrète pour un usage domestique

**AM 311 L2****FA 24 S**

KIT D'AMPLIFICATION DANS  
UNE SEULE BOITE



## DONNEES TECHNIQUES

MODELE		KIT AM 311
Référence		051038

MODELE		AM 311 L2
Référence		051024
Entrée		UHF
Plage de fréquences	MHz	470-694
Gain	dB	35
Atténuation	dB	15
Niveau de sortie (DIN 45004B)	dB $\mu$ V	110
Facteur de bruit	dB	<2
Tension d'alimentation	Vdc	24
Passage DC		√
Courant de consommation	mA	≤ 70
Seconde sortie / test	dB	-

MODELE		FA 24 S
Référence		052003
Sorties	N°	2
Bande passante	MHz	47-862
Pertes d'insertion	dB	<4
Tension de sortie	Vdc	24
Courant max. de sortie	mA	150
Secteur	Vac	100/240
Dimensions	mm	86 x 65 x 23