

Ek

EKSELANS BY ITS

KIT AMPLIFICADOR DE MASTRO + FONTES DE ALIMENTAÇÃO

KIT AM 311

AM 311 L2
+ FA 24 S

AM 311

- ✓ Excelente relación ganancia/nivel de salida
- ✓ Baixo factor de ruído
- ✓ Caja de plástico ABS, IP 23, con tapa autoportada y cierre para cables coaxiales
- ✓ Amplificador basculante para facilidad del conexionado
- ✓ Paso de corriente DC en entrada UHF

FA 24 S

- ✓ Tamaño ultracompacto
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Indicador LED de funcionamiento
- ✓ Discretas para uso doméstico

**AM 311 L2****FA 24 S**

KIT DE AMPLIFICACIÓN DE MASTIL EN CAJA ÚNICA



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		KIT AM 311
Código		051038

REFERÊNCIA		AM 311 L2
Código		051024
Entradas		UHF
Margem de frequências	MHz	470-694
Ganho	dB	35
Regulação	dB	15
Nível de saída (DIN 45004B)	dB μ V	110
Figura de ruído	dB	<2
Tensão de alimentação	Vdc	24
Passagem de corrente		√
Consumo de corrente	mA	≤ 70
Segunda saída / test	dB	-

REFERÊNCIA		FA 24 S
Código		052003
Saídas	Nº	2
Frequências	MHz	47-862
Perdas de passagem	dB	<4
Tensão de saída	Vdc	24
Corrente máxima	mA	150
Alimentação	Vac	100/240
Dimensões	mm	86 x 65 x 23