

KIT AMPLIFICADOR DE MÁSTIL + FUENTE

KIT AM 361

+ **AM 361** easy mAgnek
+ **FA QC 242** QuiCoax.

AM 361 easy mAgnek

- ✓ Gran facilidad de instalación gracias al sistema de fijación magnético incorporado
- ✓ Montaje con una sola mano
- ✓ Compatible con cualquier soporte o mástil de mercado
- ✓ Fácil, cómodo y más seguro para trabajar en altura
- ✓ Sistema easy mAgnek patentado y exclusivo EK
- ✓ Excelente relación ganancia/nivel de salida
- ✓ Bajo factor de ruido
- ✓ Caja de plástico ABS con ancho optimizado con tapa autoportada y cierre para cables.
- ✓ Amplificador basculante para facilidad de conexionado

FA QC 242

- ✓ Fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento
- ✓ Tamaño ultra compacto
- ✓ Instalación en cajas de registro de 80 x 80mm
- ✓ Gran facilidad de montaje en apenas unos segundos
- ✓ Conexión rápida QuiCoax sin necesidad de conectores
- ✓ Caja de zamak QuiCoax de alto blindaje
- ✓ LED indicador de funcionamiento
- ✓ Sistema QuiCoax de última generación para una conexión aún más fácil

Ek EKSELANS BY ITS



KIT AM 361



Instalación en caja de 80 x 80mm



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		KIT AM 361
Código		051032

REFERENCIA		AM 361 EASY MAGNEK
Entradas		1 x UHF
Rango de frecuencias	MHz	470-694
Ganancia	dB	36
Regulación	dB	18
Nivel de salida (DIN 45004B)	dB μ V	114
Figura de ruido	dB	<2
Tensión de alimentación	Vdc	24
Paso de corriente		ON/OFF
Consumo de corriente	mA	\leq 70

REFERENCIA		FA QC 242
Salidas	Nº	2
Frecuencias	MHz	47-1000
Pérdidas de paso	dB	<4
Tensión de salida	Vdc	24
Corriente máxima	mA	150
Alimentación	Vac	100/240
Dimensiones	mm	62 x 60 x 22