

# KIT AMPLIFICADOR DE MASTRO + FONTE

## KIT AM 361

+ AM 361 easy mAgnek  
+ FA QC 242 QuiCoax.

### AM 361 easy mAgnek

- ✓ Grande facilidade de instalação graças ao sistema magnético incorporado
- ✓ Montagem com uma só mão
- ✓ Compatível com qualquer suporte ou mastro de mercado
- ✓ Fácil, confortável e seguro para trabalhar em alturas
- ✓ Sistema EK patenteado e exclusivo
- ✓ Excelente relação entre ganho / nível de saída
- ✓ Baixo factor de ruído
- ✓ Caixa de plástico ABS com largura otimizada com tampa auto-sustentável e fecho para cabos
- ✓ Amplificador inclinável para facilitar ligação

### FA QC 242

- ✓ Fonte de alimentação comutada de alto desempenho
- ✓ Tamanho ultracompacto
- ✓ Instalação em caixas de registo de 80 x 80mm
- ✓ Grande facilidade de montagem em apenas alguns segundos
- ✓ Ligação QuiCoax rápida sem conectores
- ✓ Caixa de zamak QuiCoax de alta blindagem
- ✓ LED indicador de funcionamento
- ✓ Sistema QuiCoax de última geração para uma ligação ainda mais fácil

**Ek** EKSELANS BY ITS



## KIT AM 361



Instalação em  
caixa  
de 80 x 80mm



## TABELA TÉCNICA

REFERENCIA		KIT AM 361
Código		051032

REFERÊNCIA		AM 361 EASY MAGNEK
Entradas		1 x UHF
Margem de frequências	MHz	470-694
Ganho	dB	36
Regulação	dB	18
Nível de saída (DIN 45004B)	dB $\mu$ V	114
Figura de ruído	dB	<2
Tensão de alimentação	Vdc	24
Passagem de corrente		ON/OFF
Consumo de corrente	mA	$\leq$ 70

REFERÊNCIA		FA QC 242
Saídas	Nº	2
Frecuencias	MHz	47-1000
Perdas de passo	dB	<4
Tensão de saída	Vdc	24
Corrente máxima	mA	150
Alimentação	Vac	100/240
Dimensões	mm	62 x 60 x 22