

## AMPLIFICADORES SAT CON MEZCLA TER MAD 382 L

Idóneas para amplificación de señales FI (SAT) en medianas y grandes instalaciones colectivas

Telealimentación LNB

Gran nivel de salida

Alta ganancia

Mezcla de señal terrestre

Indicador LED de funcionamiento

Clase A

REFERENCIA	MAD 382 L		
Código	170005		
Entradas	VHF+UHF	SAT	
Frecuencias	<b>MHz</b>	47-790	950-2200
Ganancia	<b>dB</b>	-1	31-38
Regulación	<b>dB</b>	-	15
Ecuilizador	<b>dB</b>	-	7
Nivel de salida DIN 45004B	<b>dBµV</b>	-	120
Pérdidas de retorno	<b>dB</b>	-	>6
Figura de ruido	<b>dB</b>	-	7
Alimentación	<b>Vac</b>	230 +/-10%	
Tensión SAT	<b>V</b>	-	13
Consumo	<b>W</b>	2,5	



MAD 382 L

