

MCA 353 · 061010



Micro central amplificadora 3 entradas

DESCRIPCIÓN

Micro central amplificadora 3 entradas: VHF (47-240MHz) / 2xUHF (470-694MHz). G: -1dB (VHF) / 2x32dB (UHF). Nivel de salida (DIN 45004B): 110dBμV. Con alimentación 12Vdc conmutable en entradas UHF1 y UHF2. Clase A. Filtro 5G alto rechazo



PUNTOS FUERTES

- Idónea para pequeñas instalaciones de TV terrestre
- Mezcla pasiva de VHF y amplificación regulable en UHF (2x UHF)
- Telealimentación para preamplificadores (12 Vdc conmutable en UHF1 y UHF2)
- Filtrado 5G de alto rechazo
- Fuente de alimentación de alta eficiencia y bajo consumo
- Diseño compacto
- Clase A



CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA		MCA 353		
Código		061010		
Entradas		VHF	UHF 1	UHF 2
Rango de frecuencias	MHz	47 - 240	470 - 694	470 - 694
Ganancia	dB	-1	32	32
Regulación	dB	-	15	15
Nivel de salida	dBμV	-	110 (DIN 45004B)	110 (DIN 45004B)
Pérdidas de retorno	dB	>10		
Figura de ruido	dB	-	<3	
Alimentación de previos conmutable (0/12 Vdc)	mA	-	150	150
Tensión de alimentación	Vac	230 ±10%		
Consumo	W	<5		