

## MICRO CENTRALES AMPLIFICADORAS MEDIA POTENCIA MCA 402 L

Idóneas para amplificación de señales terrestres en pequeñas y medianas instalaciones colectivas

Tamaño compacto

Regulación de ganancia independiente para cada entrada

Tele alimentación para preamplificadores

Fuente de alimentación de alta eficiencia

REFERENCIA	MCA 402 L	
Código	061006	
Entradas	VHF	UHF
Frecuencias	MHz	47-230 470-790
Ganancia	dB	32 40
Regulación	dB	17 16
Nivel de salida DIN 45004B	dBµV	117 114
Pérdidas de retorno	dB	>15
Figura de ruido	dB	<4
Alimentación	Vac	230 ±10%
Paso de corriente 12V	mA	- 100
Consumo	W	2,2



MCA 402 L



INTERIOR MCA 402 L

## PREAMPLIFICADOR AL 23

REFERENCIA	AL 23	
Código	101002	
Frecuencias	MHz	47 -790
Ganancia	dB	23
Nivel de salida DIN 45004B	dBµV	110
Pérdidas de retorno	dB	>11
Figura de ruido	dB	<3,5
Alimentación*	Vdc	12-24
Consumo	mA	50 (max)



AL 23

\*A través del conector de salida