

MICRO AMPLIFICATEURS LARGE BANDE DE MOYENNE PUISSANCE MCA 402 L

Spécialement créées pour l'amplification du signal terrestre dans des petites et moyennes installations collectifs

Taille ultra-compacte

Contrôle de gain indépendant pour chaque entrée

Téléalimentation pour préamplificateurs (AL 23)

Alimentation à haut rendement

RÉFÉRENCE		MCA 402 L	
Code		061006	
Entrées		VHF	UHF
Plage de Fréquences	MHz	47 - 230	470 - 790
Gain	dB	32	40
Réglage	dB	17	16
Niveau de sortie (DIN 45004B)	dBμV	117	114
Pertes de retour	dB	>15	
Facteur de Bruit	dB	<4	
Tension d'alimentation		230 ±10%	
Passage de courant 12V commutable	mA	-	100
Consommation	W	2,2	



MCA 402 L



INTERIEUR MCA 402 L

PREAMPLIFICATEUR AL 23

RÉFÉRENCE		AL 23
Code		101002
Plage de Fréquences	MHz	47-790
Gain	dB	23
Niveau de sortie (DIN 45004B)	dBμV	110
Pertes de retour	dB	>11
Facteur de Bruit	dB	<3,5
Tension d'alimentation	Vdc	12 - 24
Passage de courant	-	No
Consommation de courant	mA	50 (max)



AL 23

*Alimentation pour le connecteur de sortie