

## MICRO AMPLIFICADORES MULTIBANDA MÉDIA POTÊNCIA MCA 402 L

Indicado para amplificação de sinal terrestre em pequenas e médias colectivas

Tamanho ultra-compacto

Controlo de ganho independente para cada entrada

Telealimentação pré-amplificadores (AL 23)

Alimentação de alta eficiência

REFERÊNCIA	MCA 402 L		
Código	061006		
Entradas	VHF	UHF	
Gama de frequências	MHz	47 - 230	470 - 790
Ganho	dB	32	40
Regulação	dB	17	16
Nível de saída (DIN 45004B)	dBµV	117	114
Perdas de retorno	dB	>15	
Figura ruído	dB	<4	
Tensão de alimentação		230 ±10%	
Passagem de corrente 12V comutável	mA	-	100
Consumo	W	2,2	



MCA 402 L



INTERIOR MCA 402 L

## PREAMPLIFICADOR AL 23

REFERÊNCIA	AL 23	
Código	101002	
Gama de frequências	MHz	47-790
Ganho	dB	23
Nível de saída (DIN 45004B)	dBµV	110
Perdas de retorno	dB	>11
Figura ruído	dB	<3,5
Tensão de alimentação	Vdc	12 - 24
Passagem de corrente	-	No
Consumo de corrente	mA	50 (max)



AL 23

\*Alimentação através de conector de saída