



EKSELANS BY ITS

MICRO-AMPLIFICATORE DI LINEA

MCAL 381 LR



- ✓ Canale di ritorno passivo
- ✓ Schermatura in classe A
- ✓ Case in zama con dissipatore di calore
- ✓ Luce operativa a LED
- ✓ Compatibile con sistema di distribuzione internet Ekoax



MCAL 381 LR



MCAL 381 LR OPEN

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		MCAL 381 LR
Codice		061007
Ingresso	N°	1
Frequenza	MHz	5-65 / 87-1000
Guadagno	dB	-2 / 26-32
Regolazione	dB	20
Livello di uscita DIN 45004B	dBμV	114
Perdita di ritorno	dB	>10
Figura di rumore	dB	<4
Alimentazione	Vac	230 +/-10%
Consumo	W	2,5