
MODULATEUR DBL

MD A

- ✓ Facile sélection du canal de sortie au moyen de display
- ✓ Large bande (47-862 MHz)
- ✓ Multi-norme
- ✓ Haut niveau de sortie
- ✓ Entrées L et R audio
- ✓ Couplage du signal TV



MD A



CSR



DONNEES TECHNIQUES

| RÉFÉRENCE | | MD A |
|--------------------|------------|------------------------|
| Code | | 121001 |
| Entrées | N° | 2 x AUDIO + VIDEO |
| Réglage audio | dB | 0-14 |
| Sorties RF | N° | 1 |
| Bande passante | MHz | 47-862 |
| Standards | | B/G/D/K/H/I/L/M/N |
| Réglage | dB | 15 |
| Niveau de sortie | dB μ V | 90 |
| Pertes d'insertion | MHz/ dB | 47-862/2 862-2150/4 |
| Secteur | Vac | 230 +/-10% |
| Consommation | W | 2,5 |

| CODE | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|--------|-----------|-----------------------|
| 123001 | CSR | Cable Scart / 3 x RCA |