

Ek**EKSELANS BY ITS**

DIGITAL COFDM HD MODULATOR- ENCODER AVEC 2 ENTRÉES HDMI

MD HD EASY TWIN

- ✓ Modulateur numérique HD COFDM/QAM avec émetteur IR
- ✓ Excellente qualité de modulation MER ≥ 33 dB
- ✓ Résolution jusqu'à 1080p
- ✓ ENTRÉE / SORTIE avec boucle HDMI
- ✓ USB fonction Enregistreur / Lecteur
- ✓ Menu rapide. Réglage facile via des boutons pour le canal, l'atténuation, l'identifiant du programme
- ✓ Programmation avancée facile par logiciel PC (logiciel MD HD SOFT)



MD HD EASY TWIN



CHD



HDM 90



HDM 90F



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		MD HD EASY TWIN
Código		122013
Entradas		2 x HDMI
VÍDEO		
Resolución de vídeo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compresión de vídeo		H.264
Vídeo rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compresión de audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320
MODULACIÓN COFDM		
Procesado DVB		NIT, PID
Configuración DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Vídeo PID, Audio PID
Frecuencia de salida	MHz	47 - 862 (usando MD HD Soft)
Canal de salida	N.	5.12 - 21.69 (a través del display)
Nivel de salida	dBµV	>82
Atenuación	dB	0..15
MER	dB	≥33
Ancho de banda	MHz	6, 7, 8
Constelación		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
MODULACIÓN QAM		
Procesado DVB		NIT, PID
Configuración DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Vídeo PID, Audio PID
Frecuencia de salida	MHz	47 - 862 (usando MD HD Soft)
Canal de salida	N.	5.12 - 21.69 (a través del display)
Nivel de salida	dBµV	>82
Atenuación	dB	0..15
MER	dB	>36
Ancho de banda	MHz	6, 7, 8
Constelación		QAM 16, 32, 64, 128, 256
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
Symbol rate	kbps	Hasta 7000
USB		
Conector USB		Grabación / Reproducción de archivos .ts
Conector USB tipo B		Programación a través de PC
GENERAL		
Tensión de alimentación	Vdc	+5 (Paso RF OUT opcional)
Consumo de potencia	W	<7
Tamaño	mm	170 x 100 x 25
Peso	kg	0,6