



EKSELANS BY ITS

COUPLEUR/DECOUPLEUR CANAL DE RETOUR MI RP / MI RP IEC

Mélangeur de voie de retour

Compatible avec Ekoax

RÉFÉRENCE		MI RP		MI RP IEC	
Code		132001		132002	
Entrées		DATA	TV	DATA	TV
Connecteur d'entrée		F	F	F	IEC Macho
Bande passante	MHz	5-65	85-2150	5-65	85-1000
Péridas de inserción	dB	<1	<1,5	<0,5	<1
Réjection	dB	>30	>25	>40	>32
Sorties	N°	1= DATA + TV		1= DATA + TV	
Connecteurs de sortie		F		IEC Hembra	
Passage de courant		NO	SI	NO	SI



MI RP



MI RP IEC

DIAGRAMME DE MONTAGE

Installation avec amplificateur sans canal de retour



Installation d'un MI RP IEC dans une prise TV

