



EKSELANS BY ITS

COUPLEURS MM 2 L / MI 2 TS L

Faible affaiblissement de passage
Entrées UHF ou SAT avec passage courant
Facteur de blindage classe A

RÉFÉRENCE		MM 2 L	
Code		041002	
Entrées		VHF	UHF
Bande passante	MHz	47-230	470-790
Affaiblissement de passage	dB	1	1,5
Découplage	dB	30	25
Passage de courant	mA	-	100 mA



RÉFÉRENCE		MI 2 TS L	
Code		131003	
Entrées		TER	SAT
Bande passante	MHz	5-790	950-2400
Affaiblissement de passage	dB	1	1,5
Découplage	dB	30	25
Passage de courant	mA	-	500



Protection contre les intempéries (En option)

RÉFÉRENCE		PMM
Code		024001

