



EKSELANS BY ITS

## MISCELATORI MM 2 L / MI 2 TS L

Basse perdite di passaggio  
Ingressi UHF o SAT con passaggio DC  
Efficienza di schermatura classe A

ARTICOLO	MM 2 L		
Codice	041002		
Ingressi		VHF	UHF
Frequenze	<b>MHz</b>	47-230	470-790
Perdite di passaggio	<b>dB</b>	1	1,5
Isolamento	<b>dB</b>	30	25
Passaggio DC	<b>mA</b>	-	100 mA



ARTICOLO	MI 2 TS L		
Codice	131003		
Ingressi		TER	SAT
Frequenze	<b>MHz</b>	5-790	950-2400
Perdite di passaggio	<b>dB</b>	1	1,5
Isolamento	<b>dB</b>	30	25
Passaggio DC	<b>mA</b>	-	500



Protezione da esterno (opzionale)

ARTICOLO	PMM	
Codice	024001	

