



EKSELANS BY ITS

MISTURADORES MM 2 L / MI 2 TS L

Baixas perdas inserção
Entradas UHF o SAT com passagem DC
Blindagem classe A

REFERÊNCIA		MM 2 L	
Código		041002	
Entradas		VHF	UHF
Frequência	MHz	47-230	470-790
Perdas inserção	dB	1	1,5
Desacoplo	dB	30	25
Passagem de corrente	mA	-	100 mA

REFERÊNCIA		MI 2 TS L	
Código		131003	
Entradas		TER	SAT
Frequência	MHz	5-790	950-2400
Perdas inserção	dB	1	1,5
Desacoplo	dB	30	25
Passagem de corrente	mA	-	500

Proteção contra intempéries (opcional)

REFERÊNCIA		PMM
Código		024001

