

Ek

EKSELANS BY ITS

MIX TV/SAT



QuiCoax® F
↔ CONNECTOR

MQCF TS

- ✓ Coupleur/Découpleur 2 entrées TER-SAT
- ✓ Faible perte d'insertion
- ✓ Entrées SAT avec passage DC



MQCF TS



QuiCoax® F
↔ CONNECTOR

MAINTENANT AVEC
LES **CONNECTEURS F**
DIRECTEMENT INSÉRÉS



TOUTES LES
RÉFÉRENCES
**CONTIENNENT LES
CONNECTEURS
F DIRECTEMENT
INSÉRÉS**



MIXER,
AVEC TOUS LES
CONNECTEURS **DU
MÊME CÔTÉ**



VOUS POUVEZ LES
**CONVERTIR EN
SOLUTION QUICOAX**
EN RETIRANT LES
CONNECTEURS F ET
AINSI PROFITER DE
TOUS LES AVANTAGES

DONNEES TECHNIQUES

| Modèle | | MQCF TS | |
|-----------------------|-----|--------------|----------|
| Référence | | 131006 | |
| Entrées | | TER | SAT |
| Fréquences | MHz | 5-862 | 950-2300 |
| Pertes d'insertion | dB | 1 | 1,5 |
| Réjection | dB | 30 | 25 |
| Passage de courant DC | mA | - | 500 |
| Sorties | N° | 1= TER + SAT | |